

Funcionamiento

NC - Con la bobina en reposo, la EV. cierra el paso de fluido. En las 3/2, se comunica la utilización con la descarga. Al excitar la bobina, la EV. abre el paso de fluido, cerrando la descarga.

NA - Con la bobina en reposo, la EV. facilita el paso de fluido. En las 3/2, la descarga está cerrada. Al excitar la bobina, la EV. cierra el paso de fluido, comunicando la utilización con la descarga.

Diseño válvula

Vías/posiciones	2/2 , 3/2
Función	NC , NA, distributiva, universal
Conexiones	G1/4"
Accionamiento	directo pistón
Cuerpo	AISI303, AISI316
Partes internas	inox
Tubo	inox
Juntas	NBR , FPM, EPDM, PTFE, Kalrez
Anillo de cortocircuito	cobre (con baño de oro en EV. con cuerpo AISI316)
Tiempo de respuesta	6 a 18milisegundos

Diseño bobina

Encapsulado	Nylon
Tipo de bobina	Clase F (155°C)
Ciclo	100% ED, a 20°C
Variación de voltaje	-10% a +15% del voltaje nominal
Potencia (standard)	AC - 13.5VA DC - 10W
Conexión eléctrica	DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección	IP00 (con faston) IP65 (con conector)
Cable conector	PG9
Voltajes	Ver tabla bobinas serie Q

Opciones

Bobina con cable

Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4

Voltajes y potencias especiales

EV. especiales según aplicaciones

Bobina serigrafiada con logo del cliente

Electroniquelado de tubo y cuerpo



Aplicaciones

Laboratorio


Industria química

Industria farmacéutica


Alimentaria

Análisis de gases


2/2 normalmente cerrada




2/2 normalmente abierta



3/2 normalmente cerrada



3/2 normalmente abierta



Tablas de códigos

Códigos serie Q															
Función	Orif. (mm)	Kv (l/m)	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Volt.	VA (ca)	W (cc)	Peso (gr)	Código				Fig
2/2NC	0.8	0.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-80	24VAC	13,5	-	420	Q2C	108	SB0	11	1
							48VAC	13,5	-		Q2C	108	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q2C	108	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q2C	108	SB0	31	
						0-60	380VAC	13,5	-		Q2C	108	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q2C	108	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q2C	108	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q2C	108	SB0	76	
							2/2NC	1.2	1.3		G1/4"	AISI303	NBR	0-70	
48VAC	13,5	-	Q2C	112	SB0	16									
110VAC	13,5	-	Q2C	112	SB0	21									
230VAC	13,5	-	Q2C	112	SB0	31									
0-45	380VAC	13,5	-	Q2C	112	SB0				40					
	12VDC	-	10	Q2C	112	SB0				66					
	24VDC	-	10	Q2C	112	SB0				71					
	48VDC	-	10	Q2C	112	SB0				76					
	2/2NC	1.6	1.7	G1/4"	AISI303	NBR				0-60				24VAC	13,5
48VAC							13,5	-	Q2C		116	SB0	16		
110VAC							13,5	-	Q2C		116	SB0	21		
230VAC							13,5	-	Q2C		116	SB0	31		
0-35							380VAC	13,5	-	Q2C	116	SB0	40		
							12VDC	-	10	Q2C	116	SB0	66		
							24VDC	-	10	Q2C	116	SB0	71		
							48VDC	-	10	Q2C	116	SB0	76		
							2/2NC	2.4	3.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-30	24VAC	13,5
48VAC	13,5	-	Q2C	124	SB0	16									
110VAC	13,5	-	Q2C	124	SB0	21									
230VAC	13,5	-	Q2C	124	SB0	31									
0-15	380VAC	13,5	-	Q2C	124	SB0							40		
	12VDC	-	10	Q2C	124	SB0							66		
	24VDC	-	10	Q2C	124	SB0							71		
	48VDC	-	10	Q2C	124	SB0							76		
	2/2NC	3.0	4.5	G1/4"	AISI303	NBR							0-18	24VAC	13,5
48VAC							13,5	-	Q2C	130	SB0	16			
110VAC							13,5	-	Q2C	130	SB0	21			
230VAC							13,5	-	Q2C	130	SB0	31			
0-10							380VAC	13,5	-	Q2C	130	SB0	40		
							12VDC	-	10	Q2C	130	SB0	66		
							24VDC	-	10	Q2C	130	SB0	71		
							48VDC	-	10	Q2C	130	SB0	76		
							2/2NC	4.0	7.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-8	24VAC	13,5
48VAC	13,5	-	Q2C	140	SB0	16									
110VAC	13,5	-	Q2C	140	SB0	21									
230VAC	13,5	-	Q2C	140	SB0	31									
0-3	380VAC	13,5	-	Q2C	140	SB0							40		
	12VDC	-	10	Q2C	140	SB0							66		
	24VDC	-	10	Q2C	140	SB0							71		
	48VDC	-	10	Q2C	140	SB0							76		
	2/2NC	6.0	12.0	G1/4"	AISI303	NBR							0-2.5	24VAC	13,5
48VAC							13,5	-	Q2C	160	SB0	16			
110VAC							13,5	-	Q2C	160	SB0	21			
230VAC							13,5	-	Q2C	160	SB0	31			
0-0.7							380VAC	13,5	-	Q2C	160	SB0	40		
							12VDC	-	10	Q2C	160	SB0	66		
							24VDC	-	10	Q2C	160	SB0	71		
							48VDC	-	10	Q2C	160	SB0	76		
							Juntas en FPM , en lugar de SB0, poner SV0								
Juntas en EPDM , en lugar de SB0, poner SE0															
Juntas en PTFE , en lugar de SB0, poner ST0															

Tablas de códigos

Códigos serie Q																							
Función	Orif. (mm)	Kv (l/m)	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Volt.	VA (ca)	W (cc)	Peso (gr)	Código				Fig								
2/2NA	0.8	0.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-40	24VAC	13,5	-	330	Q2C	208	SB0	11	2								
							48VAC	13,5	-		Q2C	208	SB0	16									
							110VAC	13,5	-		Q2C	208	SB0	21									
							230VAC	13,5	-		Q2C	208	SB0	31									
							380VAC	13,5	-		Q2C	208	SB0	40									
							12VDC	-	10		Q2C	208	SB0	66									
							24VDC	-	10		Q2C	208	SB0	71									
							48VDC	-	10		Q2C	208	SB0	76									
2/2NA	1.2	1.1	G1/4"	AISI303	NBR	0-35	24VAC	13,5	-	330	Q2C	212	SB0	11	2								
							48VAC	13,5	-		Q2C	212	SB0	16									
							110VAC	13,5	-		Q2C	212	SB0	21									
							230VAC	13,5	-		Q2C	212	SB0	31									
							380VAC	13,5	-		Q2C	212	SB0	40									
							12VDC	-	10		Q2C	212	SB0	66									
							24VDC	-	10		Q2C	212	SB0	71									
							48VDC	-	10		Q2C	212	SB0	76									
2/2NA	1.6	1.4	G1/4"	AISI303	NBR	0-20	24VAC	13,5	-	330	Q2C	216	SB0	11	2								
							48VAC	13,5	-		Q2C	216	SB0	16									
							110VAC	13,5	-		Q2C	216	SB0	21									
							230VAC	13,5	-		Q2C	216	SB0	31									
							380VAC	13,5	-		Q2C	216	SB0	40									
							12VDC	-	10		Q2C	216	SB0	66									
							24VDC	-	10		Q2C	216	SB0	71									
							48VDC	-	10		Q2C	216	SB0	76									
2/2NA	2.4	3.0	G1/4"	AISI303	NBR	0-10	24VAC	13,5	-	330	Q2C	224	SB0	11	2								
							48VAC	13,5	-		Q2C	224	SB0	16									
							110VAC	13,5	-		Q2C	224	SB0	21									
							230VAC	13,5	-		Q2C	224	SB0	31									
							380VAC	13,5	-		Q2C	224	SB0	40									
							12VDC	-	10		Q2C	224	SB0	66									
							24VDC	-	10		Q2C	224	SB0	71									
							48VDC	-	10		Q2C	224	SB0	76									
2/2NA	3.0	3.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-8	24VAC	13,5	-	330	Q2C	230	SB0	11	2								
							48VAC	13,5	-		Q2C	230	SB0	16									
							110VAC	13,5	-		Q2C	230	SB0	21									
							230VAC	13,5	-		Q2C	230	SB0	31									
							380VAC	13,5	-		Q2C	230	SB0	40									
							12VDC	-	10		Q2C	230	SB0	66									
							24VDC	-	10		Q2C	230	SB0	71									
							48VDC	-	10		Q2C	230	SB0	76									
							Juntas en FPM , en lugar de SB0, poner SV0																
							Juntas en EPDM , en lugar de SB0, poner SE0																
Juntas en PTFE , en lugar de SB0, poner ST0																							

Tablas de códigos

Códigos serie Q															
Función	Orif. (mm)	Kv (l/m)	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Volt.	VA (ca)	W (cc)	Peso (gr)	Código				Fig
3/2NC	0.8	0.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-30	24VAC	13,5	-	420	Q3C	108	SB0	11	2
							48VAC	13,5	-		Q3C	108	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q3C	108	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q3C	108	SB0	31	
							380VAC	13,5	-		Q3C	108	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q3C	108	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q3C	108	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q3C	108	SB0	76	
3/2NC	1.2	1.3	G1/4"	AISI303	NBR	0-25	24VAC	13,5	-	420	Q3C	112	SB0	11	2
							48VAC	13,5	-		Q3C	112	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q3C	112	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q3C	112	SB0	31	
							380VAC	13,5	-		Q3C	112	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q3C	112	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q3C	112	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q3C	112	SB0	76	
3/2NC	1.6	1.7	G1/4"	AISI303	NBR	0-15	24VAC	13,5	-	420	Q3C	116	SB0	11	2
							48VAC	13,5	-		Q3C	116	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q3C	116	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q3C	116	SB0	31	
							380VAC	13,5	-		Q3C	116	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q3C	116	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q3C	116	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q3C	116	SB0	76	
3/2NC	2.4	3.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-10	24VAC	13,5	-	420	Q3C	124	SB0	11	2
							48VAC	13,5	-		Q3C	124	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q3C	124	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q3C	124	SB0	31	
							380VAC	13,5	-		Q3C	124	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q3C	124	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q3C	124	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q3C	124	SB0	76	
3/2NC	3.0	4.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-6	24VAC	13,5	-	420	Q3C	130	SB0	11	2
							48VAC	13,5	-		Q3C	130	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q3C	130	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q3C	130	SB0	31	
							380VAC	13,5	-		Q3C	130	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q3C	130	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q3C	130	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q3C	130	SB0	76	
Juntas en FPM , en lugar de SB0, poner SV0 Juntas en EPDM , en lugar de SB0, poner SE0 Juntas en PTFE , en lugar de SB0, poner ST0															

Tablas de códigos

Códigos serie Q																						
Función	Orif. (mm)	Kv (l/m)	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Volt.	VA (ca)	W (cc)	Peso (gr)	Código				Fig							
3/2NA	0.8	0.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-20	24VAC	13,5	-	420	Q3C	208	SB0	11	2							
							48VAC	13,5	-		Q3C	208	SB0	16								
							110VAC	13,5	-		Q3C	208	SB0	21								
							230VAC	13,5	-		Q3C	208	SB0	31								
							380VAC	13,5	-		Q3C	208	SB0	40								
							12VDC	-	10		Q3C	208	SB0	66								
							24VDC	-	10		Q3C	208	SB0	71								
							48VDC	-	10		Q3C	208	SB0	76								
3/2NA	1.2	1.1	G1/4"	AISI303	NBR	0-15	24VAC	13,5	-	420	Q3C	212	SB0	11	2							
							48VAC	13,5	-		Q3C	212	SB0	16								
							110VAC	13,5	-		Q3C	212	SB0	21								
							230VAC	13,5	-		Q3C	212	SB0	31								
							380VAC	13,5	-		Q3C	212	SB0	40								
							12VDC	-	10		Q3C	212	SB0	66								
							24VDC	-	10		Q3C	212	SB0	71								
							48VDC	-	10		Q3C	212	SB0	76								
3/2NA	1.6	1.4	G1/4"	AISI303	NBR	0-10	24VAC	13,5	-	420	Q3C	216	SB0	11	2							
							48VAC	13,5	-		Q3C	216	SB0	16								
							110VAC	13,5	-		Q3C	216	SB0	21								
							230VAC	13,5	-		Q3C	216	SB0	31								
							380VAC	13,5	-		Q3C	216	SB0	40								
							12VDC	-	10		Q3C	216	SB0	66								
							24VDC	-	10		Q3C	216	SB0	71								
							48VDC	-	10		Q3C	216	SB0	76								
3/2NA	2.4	3.0	G1/4"	AISI303	NBR	0-6	24VAC	13,5	-	420	Q3C	224	SB0	11	2							
							48VAC	13,5	-		Q3C	224	SB0	16								
							110VAC	13,5	-		Q3C	224	SB0	21								
							230VAC	13,5	-		Q3C	224	SB0	31								
							380VAC	13,5	-		Q3C	224	SB0	40								
							12VDC	-	10		Q3C	224	SB0	66								
							24VDC	-	10		Q3C	224	SB0	71								
							48VDC	-	10		Q3C	224	SB0	76								
3/2NA	3.0	3.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-4.5	24VAC	13,5	-	420	Q3C	230	SB0	11	2							
							48VAC	13,5	-		Q3C	230	SB0	16								
							110VAC	13,5	-		Q3C	230	SB0	21								
							230VAC	13,5	-		Q3C	230	SB0	31								
							380VAC	13,5	-		Q3C	230	SB0	40								
							12VDC	-	10		Q3C	230	SB0	66								
							24VDC	-	10		Q3C	230	SB0	71								
							48VDC	-	10		Q3C	230	SB0	76								
							Juntas en FPM , en lugar de SB0, poner SV0															
							Juntas en EPDM , en lugar de SB0, poner SE0															
							Juntas en PTFE , en lugar de SB0, poner ST0															

Tablas de códigos

Códigos serie Q															
Función	Orif. (mm)	Kv (l/m)	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Volt.	VA (ca)	W (cc)	Peso (gr)	Código				Fig
3/2 direc.	1.6	1.4	G1/4"	AISI303	NBR	0-20	24VAC	13,5	-	420	Q3C	316	SB0	11	2
							48VAC	13,5	-		Q3C	316	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q3C	316	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q3C	316	SB0	31	
							380VAC	13,5	-		Q3C	316	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q3C	316	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q3C	316	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q3C	316	SB0	76	
3/2 direc.	2.4	3.0	G1/4"	AISI303	NBR	0-12	24VAC	13,5	-	420	Q3C	324	SB0	11	2
							48VAC	13,5	-		Q3C	324	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q3C	324	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q3C	324	SB0	31	
							380VAC	13,5	-		Q3C	324	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q3C	324	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q3C	324	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q3C	324	SB0	76	
3/2 direc.	3.0	3.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-6	24VAC	13,5	-	420	Q3C	330	SB0	11	2
							48VAC	13,5	-		Q3C	330	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q3C	330	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q3C	330	SB0	31	
							380VAC	13,5	-		Q3C	330	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q3C	330	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q3C	330	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q3C	330	SB0	76	
3/2 univ.	1.6	1.4	G1/4"	AISI303	NBR	0-9	24VAC	13,5	-	420	Q3C	416	SB0	11	2
							48VAC	13,5	-		Q3C	416	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q3C	416	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q3C	416	SB0	31	
							380VAC	13,5	-		Q3C	416	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q3C	416	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q3C	416	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q3C	416	SB0	76	
3/2 univ.	2.4	3.0	G1/4"	AISI303	NBR	0-5	24VAC	13,5	-	420	Q3C	424	SB0	11	2
							48VAC	13,5	-		Q3C	424	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q3C	424	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q3C	424	SB0	31	
							380VAC	13,5	-		Q3C	424	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q3C	424	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q3C	424	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q3C	424	SB0	76	
3/2 univ.	3.0	3.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-3.5	24VAC	13,5	-	420	Q3C	430	SB0	11	2
							48VAC	13,5	-		Q3C	430	SB0	16	
							110VAC	13,5	-		Q3C	430	SB0	21	
							230VAC	13,5	-		Q3C	430	SB0	31	
							380VAC	13,5	-		Q3C	430	SB0	40	
							12VDC	-	10		Q3C	430	SB0	66	
							24VDC	-	10		Q3C	430	SB0	71	
							48VDC	-	10		Q3C	430	SB0	76	
Juntas en FPM , en lugar de SB0, poner SV0 Juntas en EPDM , en lugar de SB0, poner SE0 Juntas en PTFE , en lugar de SB0, poner ST0															

Tablas de códigos

Códigos serie Q																					
Función	Orif. (mm)	Kv (l/m)	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Volt.	VA (ca)	W (cc)	Peso (gr)	Código				Fig						
2/2NC	1.6	1.7	G1/4"	AISI316	FPM	0-60	24VAC	13,5	-	320	Q2C 116 XV0	11	1								
							48VAC	13,5	-		Q2C 116 XV0	16									
							110VAC	13,5	-		Q2C 116 XV0	21									
							230VAC	13,5	-		Q2C 116 XV0	31									
						0-35	380VAC	13,5	-		Q2C 116 XV0	40									
							12VDC	-	10		Q2C 116 XV0	66									
							24VDC	-	10		Q2C 116 XV0	71									
							48VDC	-	10		Q2C 116 XV0	76									
							2/2NC	2.4	3.5		G1/4"	AISI316		FPM	0-30	24VAC	13,5	-	320	Q2C 124 XV0	11
48VAC	13,5	-	Q2C 124 XV0	16																	
110VAC	13,5	-	Q2C 124 XV0	21																	
230VAC	13,5	-	Q2C 124 XV0	31																	
0-15	380VAC	13,5	-	Q2C 124 XV0	40																
	12VDC	-	10	Q2C 124 XV0	66																
	24VDC	-	10	Q2C 124 XV0	71																
	48VDC	-	10	Q2C 124 XV0	76																
	2/2NC	3.0	4.5	G1/4"	AISI316	FPM				0-18			24VAC		13,5	-	320	Q2C 130 XV0		11	1
48VAC							13,5	-	Q2C 130 XV0		16										
110VAC							13,5	-	Q2C 130 XV0		21										
230VAC							13,5	-	Q2C 130 XV0		31										
0-10							380VAC	13,5	-	Q2C 130 XV0	40										
							12VDC	-	10	Q2C 130 XV0	66										
							24VDC	-	10	Q2C 130 XV0	71										
							48VDC	-	10	Q2C 130 XV0	76										
							2/2NA	1.6	1.4	G1/4"	AISI316	FPM	0-20	24VAC	13,5	-		320	Q2C 216 XV0	11	
48VAC	13,5	-	Q2C 216 XV0	16																	
110VAC	13,5	-	Q2C 216 XV0	21																	
230VAC	13,5	-	Q2C 216 XV0	31																	
	380VAC	13,5	-	Q2C 216 XV0	40																
	12VDC	-	10	Q2C 216 XV0	66																
	24VDC	-	10	Q2C 216 XV0	71																
	48VDC	-	10	Q2C 216 XV0	76																
	2/2NA	2.4	3.0	G1/4"	AISI316	FPM							0-10	24VAC	13,5	-	320		Q2C 224 XV0	11	2
48VAC							13,5	-	Q2C 224 XV0	16											
110VAC							13,5	-	Q2C 224 XV0	21											
230VAC							13,5	-	Q2C 224 XV0	31											
							380VAC	13,5	-	Q2C 224 XV0	40										
							12VDC	-	10	Q2C 224 XV0	66										
							24VDC	-	10	Q2C 224 XV0	71										
							48VDC	-	10	Q2C 224 XV0	76										
							2/2NA	3.0	3.5	G1/4"	AISI316	FPM	0-8	24VAC	13,5	-		320	Q2C 230 XV0	11	
48VAC	13,5	-	Q2C 230 XV0	16																	
110VAC	13,5	-	Q2C 230 XV0	21																	
230VAC	13,5	-	Q2C 230 XV0	31																	
	380VAC	13,5	-	Q2C 230 XV0	40																
	12VDC	-	10	Q2C 230 XV0	66																
	24VDC	-	10	Q2C 230 XV0	71																
	48VDC	-	10	Q2C 230 XV0	76																
	Juntas en Kalrez , en lugar de XV0, poner XK0																				
	Juntas en EPDM , en lugar de XV0, poner XE0																				
	Juntas en PTFE , en lugar de XV0, poner XT0																				

Tablas de códigos

Códigos serie Q																					
Función	Orif. (mm)	Kv (l/m)	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Volt.	VA (ca)	W (cc)	Peso (gr)	Código				Fig						
3/2NC	1.6	1.7	G1/4"	AISI316	FPM	0-15	24VAC	13,5	-	320	Q3C	116	XV0	11	2						
							48VAC	13,5	-		Q3C	116	XV0	16							
							110VAC	13,5	-		Q3C	116	XV0	21							
							230VAC	13,5	-		Q3C	116	XV0	31							
							380VAC	13,5	-		Q3C	116	XV0	40							
							12VDC	-	10		Q3C	116	XV0	66							
							24VDC	-	10		Q3C	116	XV0	71							
							48VDC	-	10		Q3C	116	XV0	76							
3/2NC	2.4	3.5	G1/4"	AISI316	FPM	0-10	24VAC	13,5	-	320	Q3C	124	XV0	11	2						
							48VAC	13,5	-		Q3C	124	XV0	16							
							110VAC	13,5	-		Q3C	124	XV0	21							
							230VAC	13,5	-		Q3C	124	XV0	31							
							380VAC	13,5	-		Q3C	124	XV0	40							
							12VDC	-	10		Q3C	124	XV0	66							
							24VDC	-	10		Q3C	124	XV0	71							
							48VDC	-	10		Q3C	124	XV0	76							
3/2NC	3.0	4.5	G1/4"	AISI316	FPM	0-6	24VAC	13,5	-	320	Q3C	130	XV0	11	2						
							48VAC	13,5	-		Q3C	130	XV0	16							
							110VAC	13,5	-		Q3C	130	XV0	21							
							230VAC	13,5	-		Q3C	130	XV0	31							
							380VAC	13,5	-		Q3C	130	XV0	40							
							12VDC	-	10		Q3C	130	XV0	66							
							24VDC	-	10		Q3C	130	XV0	71							
							48VDC	-	10		Q3C	130	XV0	76							
3/2NA	1.6	1.4	G1/4"	AISI316	FPM	0-10	24VAC	13,5	-	320	Q3C	216	XV0	11	2						
							48VAC	13,5	-		Q3C	216	XV0	16							
							110VAC	13,5	-		Q3C	216	XV0	21							
							230VAC	13,5	-		Q3C	216	XV0	31							
							380VAC	13,5	-		Q3C	216	XV0	40							
							12VDC	-	10		Q3C	216	XV0	66							
							24VDC	-	10		Q3C	216	XV0	71							
							48VDC	-	10		Q3C	216	XV0	76							
3/2NA	2.4	3.0	G1/4"	AISI316	FPM	0-6	24VAC	13,5	-	320	Q3C	224	XV0	11	2						
							48VAC	13,5	-		Q3C	224	XV0	16							
							110VAC	13,5	-		Q3C	224	XV0	21							
							230VAC	13,5	-		Q3C	224	XV0	31							
							380VAC	13,5	-		Q3C	224	XV0	40							
							12VDC	-	10		Q3C	224	XV0	66							
							24VDC	-	10		Q3C	224	XV0	71							
							48VDC	-	10		Q3C	224	XV0	76							
3/2NA	3.0	3.5	G1/4"	AISI316	FPM	0-4.5	24VAC	13,5	-	320	Q3C	230	XV0	11	2						
							48VAC	13,5	-		Q3C	230	XV0	16							
							110VAC	13,5	-		Q3C	230	XV0	21							
							230VAC	13,5	-		Q3C	230	XV0	31							
							380VAC	13,5	-		Q3C	230	XV0	40							
							12VDC	-	10		Q3C	230	XV0	66							
							24VDC	-	10		Q3C	230	XV0	71							
							48VDC	-	10		Q3C	230	XV0	76							
							Juntas en Kalrez , en lugar de XV0, poner XK0														
							Juntas en EPDM , en lugar de XV0, poner XE0														
							Juntas en PTFE , en lugar de XV0, poner XT0														

Dimensiones

